WvD zonwering

WvD Zonwering
Waardsedijk 3d
3417 NA Montfoort (Utr)
tel: 0348-746248
info@wvdzonwering.nl

KvK Utrecht nr. 30165752
IBAN nummer NL05 RABO 0134.5114.17
BIC RABONL2U
BTW-nummer NL1526.09.726.B01

# AANMELDING- EN AFSTELLINGSHANDLEIDING



Leest U a.u.b voor de eerste bediening deze handleiding aandachtig door en let u vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de bedienings en onderhoudsaanwijzingen, vallen niet onder de garantie. Bewaar deze handleiding goed. De handleiding bevat ook aanwijzingen voor onderhoud en herstel.

Deze zonwering(en) werd u door een vakkundig bedrijf voor zonwerings techniek geleverd. Brengt u zelf geen veranderingen aan het product aan! Een veilige werking is dan niet meer gegarandeerd.

De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld.
Deze handleiding geldt ook voor ander type zonwering.

Stel uw afstandbediening alleen in dmv deze bijgeleverde handleiding dit voorkomt schade aan uw zonwering.

## Aanmelden afstandbediening.

| | |
|---|---|
| 1. Verwijder van alle overige zonwering met RTS motoren van de netspanning. |  |
| 2. Kies het kanaal waar u de zonwering op wil programmeren. Door met het knopje het juiste kanaal te kiezen.<br>Aanwijzing Is alleen van toepassing bij een meer kanaals afstandsbediening | |
| 3. Sluit de netspanning aan van de zonwering dat u wilt programmeren. De motor geeft 2x een piep signaal.<br>Aanwijzing Dit is alleen buiten bij de motor te horen. |  |
| 4. Druk 2x op de programmeertoets P2. BINNEN 3 sec nadat de motor de 2 piepsignaaltjes van punt 3 heeft gegeven<br>De motor zal na indrukken van P2 toets een piepsignaal geven. |  |

WvD zonwering

WvD Zonwering
Waardsedijk 3d
3417 NA Montfoort (Utr)
tel: 0348-746248
info@wvdzonwering.nl

KvK Utrecht nr. 30165752
IBAN nummer NL05 RABO 0134.5114.17
BIC RABONL2U
BTW-nummer NL1526.09.726.B01

**Aanwijzing**
De P2 toets zit aan de achterzijde van de afstandsbediening bij de batterij.

5. Zit de motor aan de rechterzijde (van buitenaf gezien) druk dan 1x op de knop omhoog.



OF

**Aanwijzing**
De draairichting van de motor wordt hiermee bepaald.

6. Zit de motor aan de linkerzijde (van buitenaf gezien) druk dan 1x op de knop omlaag.



**Aanwijzing**
De draairichting van de motor wordt hiermee bepaald.

Indien u de verkeerde keus heeft gemaakt kunt u de bovenstaande procedure opnieuw uitvoeren.

## RESETTEN VAN HANDZENDERS

7. Verwijder van alle overige RTS motoren de netspanning.



8. Verwijder voor 5 sec de netspanning van de zonwering dat u wilt resetten.



9. Druk 1x op de programmeertoets P2.

**Aanwijzing**
De P2 toets zit aan de achterzijde van de afstandsbediening bij de batterij.



WvD zonwering

WvD Zonwering
Waardsedijk 3d
3417 NA Montfoort (Utr)
tel: 0348-746248
info@wvdzonwering.nl

KvK Utrecht nr. 30165752
IBAN nummer NL05 RABO 0134.5114.17
BIC RABONL2U
BTW-nummer NL1526.09.726.B01

10. Druk 1x op de STOP toets.



11. Druk 1x op de programmeertoets P2.



Aanwijzing
Programeer u zonweringopnieuw af doormiddel van de bovenstaande stappen.

## AANMELDEN 2e AFSTANDBEDIENING

1. Druk 2x op de programmeertoets(P2) van de werkende afstandsbediening.

WERKENDE AFSTANDBEDIENING



2. Druk 1x op de programmeertoets(P2) van de nieuwe afstandsbediening

NIEUWE AFSTANDBEDIENING



## AFWIJKINGEN en GARANTIE VOORWAARDEN

OPGELET
De zonwering gaat door 1 druk op de knop naar beneden of boven.
Blijf de zonwering volgen totdat deze beneden of boven is.

WvD zonwering

WvD Zonwering
Waardsedijk 3d
3417 NA Montfoort (Utr)
tel: 0348-746248
info@wvdzonwering.nl

KvK Utrecht nr. 30165752
IBAN nummer NL05 RABO 0134.5114.17
BIC RABONL2U
BTW-nummer NL1526.09.726.B01

Eventuele “vast”” lopers vallen buiten de garantie.

Eventuele “fouten” met instellen  vallen buiten de garantie.

# Mogelijke storingen of problemen tijdens programmeren.

- Motor geeft geen piepsignaal na het op spanning zetten van het zonwering.
  Controleer of er daadwerkelijk spanning op de motor staat
  Luister buiten bij de motor door omgevingsgeluid kan dit slecht hoorbaar zijn.

- Zonwering gaat naar beneden als op het pijtje omhoog wordt gedrukt.
  Blok 5 en 6 zijn niet goed uitgevoerd deze bepalen de draairichting van de motor.
  Wis het programeren dmv resetten handzenders en voer blok 1 tot 6 opnieuw uit.

- Er worden meerdere zonwering bediend als de afstandsbediening gebruikt wordt.
  Tijdens het programmeren hebben er meerdere motoren onder spanning gestaan.
  Eerst dient u alle motoren te resetten dmv resetten handzenders en daarna
  1 voor 1 alle motoren opnieuw programeren.

- Motor reageert niet op afstandsbediening .
  Plaats een nieuwe batterij deze kan ondanks de bedieningslampjes
  een te lage spanning geven.

- Zonwering gaat te ver naar beneden.
  Stel de motor af dmv de stelstiften.
  Zie ook handleiding het afstellen van een motor dmv stelstiften.

- Zonwering gaat te ver omhoog.
  Stel de motor af dmv de stelstiften.
  Zie ook handleiding het afstellen van een motor dmv stelstiften.